



### Lieferumfang:

ProLine REG-2M  
5-polige Flachbandleitung

### Funktion:

Das ProLine REG-2M ist für die Schaltschrankmontage als Antriebssteuergerät konzipiert.

Sie können mit dem ProLine REG-2M 2 Rollläden oder Jalousieantriebe gemeinsam bedienen.

Die Verbindung der einzelnen Geräte erfolgt über eine 5-polige Flachbandleitung.

Für die Zentralbefehle benötigen Sie eine vorgeschaltete Weiche oder ein ProLine REG-Gerät.

#### Rollladenfunktion (Klemme 9+10 frei)

Das ProLine REG-2M startet die Motorlaufzeit für die Dauer von 2 Minuten bei AUF-/AB-Befehlen.

#### Jalousiefunktion (Klemme 9+10 gebrückt)

Das ProLine REG-2M startet die Motorlaufzeit für die Dauer von 3 Minuten bei AUF-/AB-Befehlen.

Im Jalousiebetrieb fährt der Antrieb im Tippbetrieb um eine genaue Positionierung der Lamellen zu ermöglichen.

Drücken Sie eine Fahrtaste länger als 1 Sekunde, fährt der Antrieb in Selbsthaltung.

**Hinweis:** Eine Einzelbedienung der 2 Antriebe ist nicht möglich.

Die Verbindung der Zentral- und Gruppensteuergeräte zu den Antriebssteuergeräten erfolgt bedrahtet. Verbinden Sie die Antriebssteuergeräte untereinander mit einer steckbaren Busleitung.



Warnung!

### Wichtige Sicherheitshinweise!

Befolgen Sie nachfolgende Anweisungen.

**Verletzungsgefahr durch Stromschlag.**

- Anschlüsse an 230 V Netz **müssen** durch eine autorisierte Fachkraft erfolgen.
- **Schalten Sie vor der Montage die Anschlussleitung spannungsfrei.**
- Beachten Sie den Schaltstrom des Gerätes.
- Die Vorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen sowie die Bestimmungen für nasse und feuchte Räume nach VDE 100, sind beim Anschluss einzuhalten.
- Nur in trockenen Räumen verwenden.
- Verwenden Sie nur unveränderte **elero** Originalteile.
- Halten Sie Personen aus dem Fahrbereich der Anlage fern.
- Halten Sie Kinder von Steuerungen fern.
- Beachten Sie Ihre landesspezifischen Bestimmungen.
- Wird die Anlage durch ein oder mehrere Geräte gesteuert, muss der Fahrbereich der Anlage während des Betriebes einsehbar sein.
- Für den Anschluss von Steuerleitungen (Schutzkleinspannungen) dürfen nur Leitungstypen mit ausreichender Spannungsfestigkeit verwendet werden.
- Gerät enthält verschluckbare Kleinteile.

### Technische Daten:

Spannung:	230 V/50 Hz
Schaltstrom:	2 x 5 A/250 V AC bei $\cos \varphi = 1$
Schutzart:	IP 20
Schutzart:	II (nur nach sachgerechter Montage)
Umgebungstemperatur:	0 bis 55°C
Montageart:	Schaltschrank (TS-35)
Maße(HxBxT)	90 mm x 54 mm x 60 mm

### Anschluss

- Netzspannung ausschalten
- Anschluss nach Schaltplan vornehmen (siehe Rückseite)
- Spannung wieder einschalten
- Laufrichtung kontrollieren
- Sollte die Laufrichtung nicht stimmen, schalten Sie die Spannung aus und tauschen Sie die Drähte an den Klemmen Auf/Ab. Spannung wieder einschalten.

# Anschlusspläne

## Anschlussbeispiele

